



Secvest 2WAY Funk-Alarmzentrale

FU8000

Die Secvest 2WAY ist die High End Funkalarmzentrale aus dem Hause ABUS. Mit 48 Funk- und 2 Drahtalarmzonen (DEOL), bidirektionalen Funkbedienelementen und innovativer Backlight-Funktion zur Statusanzeige. So setzt die Secvest 2WAY neue Funktions- und Designmaßstäbe in der Funkalarmtechnik. Für lückenlosen Rundumschutz von Eigentumswohnungen bis zu größeren Bürokomplexen – und das auf kleinstem Raum. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, externe Haushaltsgeräte über einen der beiden Relaisausgänge auf der Platine zu steuern. Mit dem Einsatz von Funk-Universalmodulen können Sie bis zu 32 Funk-Ausgänge schalten. Die Kommunikation zwischen der Zentrale und ihren Komponenten erfolgt auf 868,6625 MHz – einer Funk-Frequenz, die ausschließlich für den

Security-Bereich reserviert ist. Modernste FM-Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie Duplex-Antennen-Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und die einfache, schnelle Installation der Anlage und ihrer Komponenten. Die Funkreichweite beträgt, je nach baulichen Gegebenheiten, ca. 30 Meter in Gebäuden und bis zu 100 Meter im Freien. Die Secvest 2WAY ist in einem eleganten weiß gehalten und punktet nicht nur mit Ihrem Design sondern auch mit maximaler

Benutzerfreundlichkeit. Neben der innovativen Funkfernbedienung, die über ihre integrierten LEDs den aktuellen Status kommuniziert, zählen hierzu: Die LCD-Anzeige der Zentrale mit Scroll-Möglichkeit, die Statusangabe durch Sprachmitteilungen sowie die Option, die Anlage über Chipschlüssel oder den Secvest Funkzylinder bequem scharf/unscharf zu schalten. Zusätzlich ist die Bedienung über Pin Code möglich. Bis zu 50 Benutzer (mit unterschiedlichen Codes und Berechtigungen) können eingerichtet werden. Bei Alarm kann neben der Funk-Außensirene auch der Kontakt zu einer Notrufleitstelle hergestellt werden. Über das integrierte Wählgerät (AWAG und AWUG) lassen sich sowohl im Vorfeld aufgenommene Sprachnachrichten, als auch digitale Protokolle übertragen.



Prüfungen

- VSÖ Klasse P/S P090608/12E
- INCERT
- F&P
- NCP

Technische Daten

Anzeige : Graphisches Display, Status-Licht
Anzahl Funkzonen : 48



Anzahl Drahtzonen : 2
Anzahl Benutzer : Max. 50
Anzahl Bedienteile : 4
Anzahl Fernbedienungen : 20
Schaltausgänge : 2 Relaisausgänge, 32 Funkschaltausgänge (optional)
Teilbereiche/Überwachungsbereiche : 4
Erweiterbar (hybrid) : Ja
Ereignisspeicher : 250 Meldungen
Integrierte Sirene : Ja (97dB @ 1m)
Kommunikation : Integriertes Sprachwählgerät
Protokolle : NSL: Fast Format, Contact ID, SIA; Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall
Fernwartung : Ja
Software Programmierung : Softwareprogrammierung
Menüführung : Sprachgeführt
Sprachen : Deutsch, Niederländisch, Französisch
Sabotageüberwachung : Ja
Zonenabschluss : Double end of line (verdrahtete Zonen)
Frequenz : 868,6625 MHz
Funktaste : Max 10 mW
Reichweite: Senden : Ca. 30m im Gebäude, ca. 100m im Freien
Modulation : FM
Bandbreite : Schmalband
Verschlüsselung : Ja
Anschlüsse : 230V Schraubterminal, a/b + a1/b1 Schraubterminal, Lautsprecher, Mikrofon, USB
Spannungsversorgung : 230V AC, 50/60 Hz +/- 5%
Batterietyp : 6 x 1,2V, 2000mAh, aufladbare Akkus NiMH Typ AA
Stromaufnahme : 200 mA +10% / -15%
Notstromversorgung : Ja
Max. Ladezeit Akkus : Ca. 72h
Max. Notstrom-Laufzeit : Mehr als 12h
Spannungsüberwachung : Ja
Sicherung : T 400 mA 250V Schmelzsicherung
Gehäusematerial : ABS
Sicherheitsgrad : 2
Montageort : An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur : -10°C bis +55°C max 75% Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Abmessungen (BxHxT) : 205x285x43 mm
Gewicht : 1060 g (ohne Standby-Batterie)
Umweltklasse : II

Lieferumfang:

- 1 Proximity Chip
- 6x 1,2V 2000mAh Akku AA
- 4 Widerstände
- Montagematerial
- Bedienungs- und Installationsanleitung